

Boîtes de sol résidentielles

Boîtes de sol encastrées

Caractéristiques

- Un seul trou d'installation
- Installation facile et rapide
- Couvercle en laiton massif fini d'une légère couche de laque pour mieux résister à l'usure — idéal pour les endroits passants
- Conviennent aux applications faible et haute tensions
- Contenu du nécessaire : une prise* simple mise à la terre, une plaque faible tension pour fils téléphoniques/cablodistribution (prises informatiques non incluses), et une plaque sans ouverture pour les installations sur mesure
- Nécessaire offert avec ou sans scie-cloche
- Volume de la boîte : 11,8 po cu
- Pour installation dans des planchers en bois
- Idéales pour résidences et bureaux au foyer
- Éliminent le besoin de rallonges
- Esthétiques — elles s'harmonisent au décor des bureaux au foyer et des salles de cinéma-maison
- Boîtes de sol répertoriées C-UL-US
- Diamètre du trou d'installation : 2,25 po

* Prise inviolable

Les boîtes de sol encastrées avec couvercles en laiton de marque Carlton^{MD} combinent plusieurs des mêmes caractéristiques que notre ligne existante de boîtes de sol avec la résistance, la durabilité et le style nécessaires aux besoins actuels de branchement résidentiel électricité/télécommunications.

Ces boîtes sont la façon la plus rapide et la plus facile pour les entrepreneurs d'installer une prise au sol, là où le service est nécessaire. Elles sont conçues pour les applications haute et faible tensions et sont fournies avec tous les accessoires d'installation — boîte de sol, couvercle en laiton, sauteuse, prise précâblée, plaque faible tension à deux ports, plaque sans ouverture, vis de montage et marrettes.

Remarque : Nécessaire offert avec ou sans scie-cloche.

Installation complétée



Spécifications



N° de cat.	Couvercle	Description	Qté/Ctn std	Poids (lb) Ctn std
E971FBDI-2	Laiton	Avec scie-cloche	5	6,5
E971FBDIB-2		Sans scie-cloche	20	17,6
E971FADI-2	Aluminium	Avec scie-cloche	5	6,5
E971FADIB-2		Sans scie-cloche	20	17,6

Boîtes de sol résidentielles

Installation

Avertissement : Coupez le courant au système avant installation



1. Pour installation sur du tapis, découpez d'abord un trou de 2-3/8 po de diamètre dans le tapis avant d'utiliser la sauteuse.



2. Percez le trou dans le plancher à l'usage de la sauteuse.



3. Tirez le câble à travers le plancher.



4. Raccordez les câbles qui sont dans la boîte au câble d'alimentation en vous assurant d'harmoniser les couleurs de fils.



5. Fixez la bride de retenue pour câbles qui se trouve sur le fond du manchon.



6. Enclenchez le couvercle en laiton et utilisez un petit tournevis pour l'ouvrir afin de brancher l'appareil désiré.



7. Alignez les trois loquets sur la plaque faible tension avec les trois trous à loquet dans le manchon de la boîte de sol.



8. Enlevez la prise en appuyant sur les trois pattes qui se trouvent sur le côté du manchon.